



DIGITRADIO 100 C

Odbiornik DAB+/UKF z funkcją strumieniowania audio przez Bluetooth oraz z kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039216	czarny	0000/3921	528	198	13 x 10 x 5	20,25 x 16,25 x 5,25

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS

Pamięć ulubionych (12 dla DAB+ i 12 dla UKF)

Zegar i datownik

Kolorowy wyświetlacz TFT (3,2")

Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

Funkcja drzemki i budzika

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 12

Pamięć ulubionych DAB+ : 12

GŁOŚNIK

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Wielojęzyczne, Portugalski

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 2.1+EDR

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 3,2

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT (3,2")

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena drutowa DAB/UKF

TYP RADIA

Adapter radiowy : Tak

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 100 C, antena drutowa
DAB/UKF, kabel audio cinch do 3,5 mm,
zasilacz sieciowy, pilot zdalnego
sterowania, instrukcja obsługi