



TECHNIRADIO 3

Przenośne radio DAB+/UKF o atrakcyjnym blokowym wzornictwie

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588109254	biały	0001/3925	450 g	258 g	15.00 x 9.50 x 5.00 cm	22.00 x 14.50 x 6.50 cm
4019588239258	czerwony	0002/3925	450 g	258 g	15.00 x 9.50 x 5.00 cm	22.00 x 14.50 x 6.50 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla UKF)

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Zegar i datownik

Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia

Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem

Elektroniczna regulacja głośności

Zasilanie sieciowe i bateryjne

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

ŚRODOWISKO

Wilgotność powietrza : 5 - 90 % Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35 °C

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1 W (RMS)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Typ : LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKF/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antena : Antena teleskopowa

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230 V

Częstotliwość : 50 Hz

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 1000 mA

Typ baterii : 4 x typ AA (nie należy do zakresu dostawy)

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 3, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi