



DIGITRADIO 4 C

Radio DAB+/ UKF z funkcją strumieniowania Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039377	czarny/srebrny	0000/3937	4,01	3,07	38 x 13,5 x 16,5	48 x 19 x 21,5
4019588139374	biały	0001/3937	4,01	3,07	38 x 13 x 16,8	48 x 19 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+
Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (20 dla DAB+ i 20 dla UKF)
Kolorowy wyświetlacz TFT (2,8")

Bluetooth-Audiostreaming (odbior)
Korektor dźwięku

OBSŁUGA

Zegar : Tak
Budzik : Tak
Automatyczne wyłączenie : Tak
Funkcja drzemki : Tak
Zdalne sterowan : Tak
Pamięć ulubionych UKW : 20
Pamięć ulubionych DAB+ : 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 20 (RMS)
Stereo : 2 x 10
Equalizer : Tak
sound_elac_lautsprecher : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,35
Praca : 30 max.
Tryb czuwania/gotowości : 0,35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak
Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1
Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,8
Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320
Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja podświetlenia : Tak
Pokaz slajdów/catSLS : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240
UKF/RDS : 87,5 - 108
Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF (możliwość wymiany)
Kabel DAB+ : 252 - 261

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

WYMIARY / WAGA

Stacjonarny : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC (V / mA)

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 4 C, antena teleskopowa, klucz do podłączenia anteny zewnętrznej po złączu F, pilot, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi