



DIGITRADIO 10 C

Adapter do domowego systemu audio z kolorowym ekranem, Bluetooth i radiem DAB+/FM

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039452	czarny/srebrny	0000/3945	612	153	12 x 9 x 6	17,5 x 17,25 x 7,75

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Zegar i datownik	Pilot zdalnego sterowania
Radio UKF z RDS	Kolorowy wyświetlacz TFT (2,8")	
Pamięć ulubionych stacji (20 dla DAB+ i 20 dla UKF)	Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)	
OBSŁUGA	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Regulacja podświetlenia : Tak
Zegar : Tak	Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak	Pokaz slajdów/catSLS : Tak
Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak	Wejście dla zewnętrznej anteny : 1	ODBIÓR / RADIO
Budzik : Tak	SIEĆ & KOMUNIKACJA	DAB+ : 174 - 240
Automatyczne wyłączenie : Tak	Bluetooth : Tak	Kabel DAB+ : 252 - 261
Funkcja drzemki : Tak	POZOSTAŁE FUNKCJE	UKF/RDS : 87,5 - 108
Zdalne sterowanie : Tak	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Portugalski	Antena : Kostkowa antena DAB/UKF
Pamięć ulubionych UKW : 20	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	TYP RADIA
Pamięć ulubionych DAB+ : 20	Wersja Bluetooth : 5	Adapter radiowy : Tak
ŚRODOWISKO PRACY	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	Radio stacjonarne : Tak
Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	
Temperatura otoczenia : 5 - 35	EKRAN	
STRUMIEŃ DANYCH	Wielkość : 2,8	
Strumień dźwięku Bluetooth : Tak	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320	
POBÓR PRĄDU	Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT	
Praca : 1,5		
Tryb czuwania/gotowości : 0,64		

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1.000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 10 C, antena kostkowa
DAB/UKF, kabel przyłączeniowy audio,
zasilacz sieciowy, pilot zdalnego
sterowania, instrukcja obsługi