



## DIGITRADIO 451 CD IR

Wieża stereo z radiem cyfrowym DAB+/FM/internetowym z odtwarzaczem CD, streamingiem muzyki i Spotify Connect

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039384	drewno	0000/3938	4.69 kg	3.58 kg	37.50 x 15.00 x 21.00 cm	44.50 x 23.00 x 26.00 cm
4019588139381	biały	0001/3938	4.69 kg	3.58 kg	37.50 x 15.00 x 21.00 cm	44.50 x 23.00 x 26.00 cm
4019588239388	antracyt	0002/3938	4.69 kg	3.58 kg	37.50 x 15.00 x 21.00 cm	44.50 x 23.00 x 26.00 cm

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS i PLL

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")

Streaming audio (Spotify, Bluetooth)

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Odtwarzacz CD z funkcją MP3

Zintegrowana łączność WLAN

### OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 40

Pamięć ulubionych UKW : 40

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 30 W (RMS)

Stereo : 2 x 15 W

Equalizer : Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 % względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35 °C

### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Spotify Free : Tak

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

### SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)

Bluetooth : Tak

### AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

<b>EKRAN</b>	<b>FUNKCJE</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>
Wielkość : 2.8 Zoll	Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak	Kontrola : Tak
Regulacja podświetlenia : Tak	Funkcja ładowania USB : Tak	<b>TYP RADIA</b>
Pokaz slajdów/catSLS : Tak	Odtwarzacz CD MP3 : Tak	Radio stacjonarne : Tak
Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT	<b>ODBIÓR / RADIO</b>	<b>ZASILANIE</b>
Protokół RadioVIS : Tak	DAB+ : 174 - 240 MHz	Napięcie znamionowe : 230 V
	UKF/RDS : 87.5 - 108 MHz	Częstotliwość : 50 Hz
	Radio internetowe : Tak	Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 2000 mA
	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF	Typ zasilacza : Wewnętrzny
		<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>
		DIGITRADIO 451 CD IR, pilot zdalnego sterowania, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi