



Do Spotify Free i Spotify Premium

DIGITRADIO 451 CD IR

Wieża stereo z radiem cyfrowym DAB+/FM/internetowym z odtwarzaczem CD, streamingiem muzyki i Spotify Connect

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039384	drewno	0000/3938	4.69	3.58	37.50 x 15.00 x 21.00	44.50 x 23.00 x 26.00
4019588139381	biały	0001/3938	4.69	3.58	37.50 x 15.00 x 21.00	44.50 x 23.00 x 26.00
4019588239388	antracyt	0002/3938	4.69	3.58	37.50 x 15.00 x 21.00	44.50 x 23.00 x 26.00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS i PLL

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")

Streaming audio (Spotify, Bluetooth)

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Odtwarzacz CD z funkcją MP3

Zintegrowana łączność WLAN

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 40

Pamięć ulubionych DAB+ : 40

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 30 (RMS)

Stereo : 2 x 15

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Spotify Free : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1,85

Praca : 24

Tryb czuwania/gotowości : 0,96

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)

Bluetooth : Tak

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN	FUNKCJE	TECHNISAT CONNECT
Wielkość : 2.8	Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak	Kontrola : Tak
Regulacja podświetlenia : Tak	Funkcja ładowania USB : Tak	TYP RADIA
Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT	Odtwarzacz CD MP3 : Tak	Radio stacjonarne : Tak
Pokaz slajdów/catSLS : Tak	ODBIÓR / RADIO	ZASILANIE
Protokół RadioVIS : Tak	DAB+ : 174 - 240	Napięcie znamionowe : 230
	UKF/RDS : 87.5 - 108	Częstotliwość : 50
	Radio internetowe : Tak	Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 2000 mA
	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF	Typ zasilacza : Wewnętrzny
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 451 CD IR, pilot zdalnego sterowania, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi