



## VERTICALMUX 8

Kierunkowa antena do odbioru DVB-T / T2 w paśmie VHF (MUX8)

EAN	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588060388	0000/6038	220 g	220 g
4019588160385	0001/6038	220 g	220 g

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Gotowa do odbioru MUX8

Dostępna w wersji pasywnej lub aktywnej

Przygotowana na odbiór z większych odległości od nadajnika

Odporna na warunki atmosferyczne

Lekka, stabilna konstrukcja wykonana z aluminium

Wyprodukowana w Polsce

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Kanał VHF : 5 ... 12

VHF : 170 ... 230 MHz

### IMPEDANCJA

Impedancja : 75  $\Omega$

### WZMOCNIENIE

Wzmocnienie : 6 dB (24dB w wersji aktywnej)

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zewnętrzna antena kierunkowa VERTICALMUX 8, uchwyt do montażu na rurach, instrukcja obsługi, zwrotnica STEERINGMUX 8, w zestawie z modelem 8a znajduje się również zasilacz