



Do Spotify Free i Spotify Premium

DIGITRADIO 585

Wieża stereo z radiem internetowym/DAB+/FM z odtwarzaczem CD, obsługą Spotify Free oraz funkcją ładowania bezprzewodowego.

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039506	antracyt	0000/3950	4.07	3.16	24.00 x 15.00 x 21.50	30.00 x 24.50 x 25.50
4019588139503	biały	0001/3950	4.07	3.16	24.00 x 15.00 x 21.50	30.00 x 24.50 x 25.50

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Bezprzewodowe ładowanie/ładowanie USB

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego

Przesyłanie strumienia muzyki (Spotify, UPnP, Bluetooth)

Duży wyświetlacz OLED z podświetleniem

Sterowanie głosowe Amazon Alexa

Odtwarzacz CD i MP3

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji TechniSat CONNECT (iOS, Android)

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 12

Pamięć ulubionych UKW : 12

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio : AAC, MP3, WAV, WMA, M4A, FLAC

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 20 (RMS)

Stereo : 2 x 10

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Strumień audio : Tak

Kompatybilny z Amazon Alexa : Tak

Spotify Free : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1,64

Praca : 24

Tryb czuwania/gotowości : 0,67

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	FUNKCJE
WLAN : 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)	Wersja Bluetooth : 4.0	Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak
Bluetooth : Tak	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	Funkcja ładowania USB : Tak
POZOSTAŁE FUNKCJE	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	Odtwarzacz CD MP3 : Tak
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki	EKRAN	Bezprzewodowe ładowanie : Tak
AUDIO	Wielkość : 2.42	ODBIÓR / RADIO
Głośnik Stereo : Tak	Protokół RadioVIS : Tak	DAB+ : 174 - 240
	Regulacja podświetlenia : Tak	UKF/RDS : 87.5 - 108
	Typ : OLED	Radio internetowe : Tak
		Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF
		TECHNISAT CONNECT
		Kontrola : Tak
		TYP RADIA
		Radio stacjonarne : Tak
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 3000 mA
		Typ zasilacza : Zewnętrzne
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 585, antena teleskopowa, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Testurteil(e) DIGITRADIO 585



Testergebnis: sehr gut
av-magazin.de 11/20



Preis/Leistung: gut
av-magazin.de 11/20



Oberklasse
av-magazin.de 11/20