



SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quatt-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588048904	beżowy	1085/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588248908	zielony	1285/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588348905	szary/kamienny	1385/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588448902	ceglasty	1485/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588748903	biały/polarny	1785/4890	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588584907	żółty/smiley	1585/4890		

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
Inkl. 40 mm Quattro-Switch-LNB

1 bis 4 Teilnehmer
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0,85 metr

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65

Średnica mocowania : Uniwersalne mocowniaie konwerterów (40 mm)

ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników : 4

Liczba pozycji satelitów : 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wyttrzymałość materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

DOSTĘPNE MODELE	Waga (z opakowaniem) : 90
EAN : 4019588004405	Waga (urządzenie) : 90
Nr art. : 0000/0440	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 6 x 15,5 x 9
Kolor : srebrny	Wymiary kartonu : 6 x 15,5 x 9

Universal-Quattro-Switch-LNB

DOSTĘPNE MODELE	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	Akuratność : ± 1
EAN : 4019588789807	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Dryf temperatury : ± 3
Kolor : szary	ŚRODOWISKO PRACY	Hałas fazy : -75 @10kHz
Nr art. : 0007/8980	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	DANE TECHNICZNE
Waga (z opakowaniem) : 300	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Wyjście : 4
Waga (urządzenie) : 240	LNB KONTROLA	Typ złącza : F-Buchse
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Wertykalny : 11,5 ... 14	Średnica mocowania : 40 mm
Współczynnik szumów : 0,6	Horyzontalnie : 16 ... 19	Wzmocnienie : 52 ... 65
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Przełącznik band : 22	Impedancja : 75
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	OSCYLATOR LOKALNY	ZASILANIE
Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	Pobór prądu : max. 200
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	Górny zakres częstotliwości : 10,6	

Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quatt-Switch-LNB



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)

czarny
czarny