



KitchenRadio

Podszafkowe radio kuchenne FM z głośnikami Stereo i funkcją Bluetooth

EAN	Numer Artykułu
4019588769786	76-4978-00
4019588778207	76-4978-20

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Lista stacji ulubionych - 40FM

Ekran LED, biały

Wskazanie daty i godziny

Funkcja budzika oraz timer

Do podwieszenia w kuchni lub w sypialni

Aluminiowe pokrętki

Podświetlenie podszafkowe

Odtwarzanie muzyki ze smartphona przy pomocy Bluetooth

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 40

POBÓR PRĄDU

Praca : 7.5

Tryb czuwania/gotowości : 0,1

GŁOŚNIK

System : 2.0

Moc muzyczna : 5 (RMS)

Stereo : 5

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5.0

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

HSP (Wyjście głosowe przez zestaw słuchawkowy) : Tak

EKRAN

Typ : LED

ODBIÓR / RADIO

UKF/RDS : 87.5 - 108 , brak RDS

Antena : Kabel antenowy DAB/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1500 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

Typ baterii : LR44(podtrzymanie zegara)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

KitchenRadio, przewód antenowy, zestaw montażowy, instrukcja obsługi