



DIGITRADIO 21

Podszafowe radio DAB+/FM

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039643	czarny	0000/3964	954	606	22.30 x 7.20 x 15.40	29.90 x 18.00 x 9.90
4019588139640	biały	0001/3964	954	606	22.30 x 7.20 x 15.40	29.90 x 18.00 x 9.90

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Przeznaczony do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące

Radio UKF (z RDS i PLL)

Kolorowy wyświetlacz 2,8" TFT

Pamięć ulubionych stacji (10 w paśmie DAB+ i 10 w paśmie UKF)

Zegar i datownik

Streaming dźwięku za pośrednictwem złącza Bluetooth

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Praca : 5.9

Tryb czuwania/gotowości : 0,5

Stan wyłączenia : 0

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5.0

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2.8

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Protokół RadioVIS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : TFT

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87.5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5,9 V / 1.000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 21, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, elementy montażowe