



DIGITRADIO 231 OD

Przystosowany do eksploatacji na świeżym powietrzu Boombox DAB+/UKF z akumulatorem i streamingiem audio przez Bluetooth.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039667	czarny	0000/3966	3,63	2,38	34 x 24,8 x 16,7	40,7 x 20,3 x 29

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS

Uchwyt na akumulator 18 V kompatybilny z systemami Makita, Bosch Professional i DeWalt 18V (maks. wysokość 80 mm)

IPX4 ochrona przed spryskaniem wodą

Solidna konstrukcja, przystosowana do pracy na świeżym powietrzu i warunków budowlanych

Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)

Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT

Streaming audio Bluetooth (odbiór)

Wbudowany akumulator zapewniający nawet 8 godzin odtwarzania oraz opcjonalna możliwość rozbudowy o akumulator zewnętrzny

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar : Tak (optional)

sVers_Akku_integriert : Tak

radio_typ_baustellenradio : Tak

OBSŁUGA

Budzik : Tak (Tylko przy zasilaniu sieciowym)

Automatyczne wyłączenie : Tak

Sterowanie ręczne : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

bed_schutzklasse : IPX4

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 16 RMS

Stereo : 2 x 8

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 0 - 40

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Hiszpański

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4,2

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,4

Regulacja podświetlenia : Tak

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Typ : TFT

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

WYMIARY / WAGA

Przenośny : Tak

ZASILANIE

Akumulator : Litowo-jonowy o napięciu 11,1 V, pojemności 2200 mAh i 24,42 Wh

Żywotność baterii : Do 8 godzin

sVers_Akkuaufnahme : Für 18V Akkus von Bosch Professional, Makita, DeWalt

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50 / 60

Zasilacz sieciowy : DC 18 V / 2000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 231 OD, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy, adaptery do akumulatorów 18 V do Makita, BOSCH Professional i DeWalt