



## SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

| EAN           | Kolor         | Nr art.   | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588089983 | beżowy        | 6085/9980 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588289987 | zielony       | 6285/9980 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588389984 | szary         | 6385/9980 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588489981 | czerwony      | 6485/9980 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588789982 | polarny/biały | 6785/9980 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588589988 | żółty Smiley  | 6585/9980 | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Talerz 85 cm wykonany z najwyższej klasy aluminium (malowany proszkowo z obu stron)

1 do 4 użytkowników

1 pozycja satelitarna (np. HotBird 13° wsch)

Idealny do montażu na ścianie i dachu

LNB w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 2,5

Hałas fazy : -85 @10kHz

### DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytężalność materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt  
AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na  
warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja  
obsługi