



Do Spotify Free i Spotify Premium

DIGITRADIO 11 IR

Adapter radiowy do odbioru radia DAB+/UKF/radia internetowego z kolorowym wyświetlaczem i Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039582	czarno/srebrny	0000/3958	620	156	12 x 9 x 6	17 x 7,5 x 17

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu za pośrednictwem radia internetowego

Pamięć ulubionych stacji (30 dla DAB+/ 30 dla UKF / 30 dla internetradio)

Kolorowy wyświetlacz TFT (3,5")

Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

Zintegrowana łączność WLAN

Dostęp do serwisów muzycznych (Spotify, Amazon Music, Klassikradio Select, Calm Radio)

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji

Odbiornik / adapter do systemów hi-fi i stereo

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Sterowanie ręczne : Tak

Zdalne sterowan : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 30

Pamięć ulubionych UKW : 30

GŁOŚNIK

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Amazon Music : Tak

Spotify Free : Tak

POBÓR PRĄDU

Praca : 1,4

Tryb czuwania/gotowości : 0,72

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak (SPDIF)

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński, Hiszpański, Turecki, Słoweński, Portugalski

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN	ODBIÓR / RADIO	WYMIARY / WAGA
Wielkość : 3,5	DAB+ : 174 - 240	Stacjonarny : Tak
Rozdzielczość (linie x wiersze) : 480x320	UKF/RDS : 87,5 - 108	ZASILANIE
Protokół RadioVIS : Tak	Radio internetowe : Tak	Napięcie znamionowe : 230
Pokaz slajdów/catSLS : Tak	Antena : Kostkowa antena DAB/UKF	Częstotliwość : 50
Regulacja podświetlenia : Tak	TYP RADIA	Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1000 mA
Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT	Radio stacjonarne : Tak	Typ zasilacza : Zewnętrzny
	Adapter radiowy : Tak	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 11 IR, antena drutowa DAB/UKF, kabel audio cinch, zasilacz sieciowy z przewodem USB, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi