



Do Spotify Free i Spotify Premium

## DIGITRADIO 143 CD (V3)

Element systemu Hi-Fi do odbioru radia DAB+ z Bluetooth i odtwarzaczem CD

| EAN           | Kolor   | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588039896 | czarny  | 0000/3989 | 3,4                  | 2,63              | 43,5 x 7,5 x 29                  | 50,5 x 13,25 x 34 |
| 4019588139893 | srebrny | 0001/3989 | 3,4                  | 2,63              | 43,5 x 7,5 x 29                  | 50,5 x 13,25 x 34 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

#### Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu za pośrednictwem radia internetowego

#### Kolorowy wyświetlacz TFT (3,2")

Streaming audio (Spotify, Bluetooth)

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji

#### Odtwarzacz CD i MP3

Funkcja ładowania przez USB / odtwarzanie

Zintegrowana łączność WLAN

#### OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Pamięć radiostacji internetowych : 30

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

#### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio : AAC, MP3

#### GŁOŚNIK

Equalizer (preset) : Tak

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

#### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Spotify Free : Tak

#### POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1,7

Praca : 15

Tryb czuwania/gotowości : 0,73

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (obsługuje pasma 2,4-GHz oraz 5-GHz)

Bluetooth : Tak

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Wielojęzyczne, Portugalski, Turecki

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4,2

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

#### EKRAN

Wielkość : 3,2

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT (3,2")

Protokół RadioVIS : Tak

#### FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak

Funkcja ładowania USB : Tak

Odtwarzacz CD MP3 : Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : Antena drutowa DAB+/UKF

#### TYP RADIA

Adapter radiowy : Tak

Radio stacjonarne : Tak

#### WYMIARY / WAGA

Stacjonarny : Tak

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Typ zasilacza : Wewnętrzny

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 143 CD (V3), antena drutowa,  
pilot, instrukcja obsługi