



IMETEO Sensor 3

Czujnik do stacji pogody IMETEO X6

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588765351	biały	76-5035-00	110	80	15 x 4 x 2	16,5 x 5,3 x 3,1

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wyświetlacz LCD

Zasięg transmisji do 60m

Możliwość montażu na ścianie

Pomiar temperatury i wilgotności

Częstotliwość 433,92 Mhz - 10 dBm

Stopień ochrony IPX44

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : RF 433.92 MHz, 10dBm

Zasięg w budynku : max. 60 metr

Częstotliwość operacyjna : 433,92

CZUJNIK

Typ czujnika : Bezprzewodowy pomiar wilgotności i temperatury

Czujnik temperatury : Tak

Czujnik wilgotności : Tak

Zakres temperatur : -40 do 70

Dokładność (temperatura) : +/- -40 70

Zakres wilgotności : 20 - 95

Dokładność (wilgotność) : +/- 6

ZASILANIE

Typ baterii : 2 x LR06 1,5V AA (nieuwzględnione w zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Czujnik zewnętrzny do IMETEO X6, instrukcja