



Transita 120

Przenośne radio cyfrowe DAB+/FM w stylu retro z akumulatorem wystarczającym na 30 godzin pracy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139923	beżowy	0001/3992	1,81	1,52	25,5 x 15,5 x 10,8	30 x 17 x 19

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Lista stacji ulubionych (10 DAB+/10 FM)

Matrycowy wyświetlacz LCD z podświetleniem

Wbudowany akumulator umożliwiający do 30 godzin pracy

Korektor dźwięku

Metalowy uchwyt

SONSTIGES

sVers_Akku_integriert : Tak

OBSLUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Sterowanie ręczne : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 5 (RMS)

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości : <1

Praca : 12

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Włoski, Niemiecki, Francuski, Angielski

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Typ : LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/FM

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

WYMIARY / WAGA

Stacjonarny : Tak

Przenośny : Tak

ZASILANIE

Akumulator : Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Żywotność baterii : 30

Czas ładowania baterii : 6

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 1000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Transita 120, zasilacz (185 cm), instrukcja obsługi