



## GIGASWITCH 9/8 K

System multiswitchy umożliwia dystrybucję sygnału z ośmiu pasm satelitarnych z jednego wejście sygnału naziemnego.

Istnieje możliwość podłączenia kilku jednostek kaskadowych i akcesoriów, co pozwala na stworzenie instalacji dla ponad 100 użytkowników

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032460	niebieski/żółty	0000/3246	468	468	21.60 x 12.60 x 3.20	22.20 x 18.60 x 3.90

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Brak tłumienia w zakresie SAT

Korygowanie zniekształceń skośnych

Pracuje z 2 konwerterami Quatro-LNB

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2150

Naziemny : 47 ... 862

### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 2 ... 5

Naziemny : 2 ... 3

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 8

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

### SEPARACJA

Wyjście : > 35

Obwody : 40

### WZMOCNIENIE

Sat : -2 ... 3

Naziemny : 1 ... 4

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

GigaSwitch 9/8 K, instrukcja obsługi