



Gniazdo TECHNILAN

Gniazdo SAT/TV/Radio z LAN do instalacji gwieździstych

EAN	Kolor	Nr art.
4019588036390	biały	0000/3639

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Gniazdo SAT/TV/Radio/LAN do instalacji gwieździstych

1x wejście LAN RJ45

Zintegrowany modem TechniLAN

Minimalny pobór prądu zarówno podczas pracy i w trybie Standby

Passt in eine 55er Unterputzdose

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0,5 typisch

Praca : 1,6 typisch

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC

TV : Wejście IEC

SAT : Gniazdo F

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz) : typ. 7

TV (47 - 860 MHz) : typ. 3

SAT (920 - 2150 MHz) : typ. 2

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Gniazdo SAT/TV/Radio/LAN do instalacji gwieździstych

Zalety : 1x wejście LAN RJ45

Zalety : Zintegrowany modem TechniLAN

Zalety : Minimalny pobór prądu zarówno podczas pracy i w trybie Standby

Zalety : Passt in eine 55er Unterputzdose

Modulacja : OFDM

Droga danych : Ethernet <-> Koaxkabel

Zasięg : min. 500 m über Koaxkabel

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 13 DC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Gniazdo TechniLAN, 1x kabel Ethernetowy