



## TECHNISMART 47

SmartTV z tunerem Quattro, internetem oraz funkcją nagrywania na zewnętrzny dysk twardy DVRReady

EAN	Numer Artykułu	Kolor
4019588547810	5047/8100	anthrazit metallic

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

QuattroTuner umożliwia odbiór sygnału DVB-S, DVB-C, DVB-T oraz internetu

Panel: 3D, FullHD, eLED

Dodatkowe opcje internetowe: HbbTV oraz portal TechniSmart

DVRready: nagrywanie programów TV i radia na zewnętrzne nośniki pamięci wraz z

Gniazdo CI+

Nowoczesna, płaska obudowa z obrotową podstawą

### USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

### OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

### MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 400x400

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, VOB, WMV, Xvid, FLV, DAT, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, PNG

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3, WMA

### INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

### SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

### POBÓR PRĄDU

Klasa energetyczna : A

Praca : 84

Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 122

Tryb czuwania/gotowości : 0,24

Wyłącznik sieciowy : Tak

Nie zawiera rtęci : Tak

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście) : 4 (1x seitlich)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

Wejście AV : Tak (3,5mm Klinke seitlich)

Wejście Audio/AUX in : Tak (Cinch)

Wyjście na subwoofer : Tak

VGA : Tak

YUV (wejście komponentowe) : Tak (YPbPr)

SCART : 2

S-Video : Tak (via SCART)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1

Złącze IEC : Tak

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 14

Horyzontalnie : 18

Przetątnik band : 22

Zasilanie prądowe LNB : max. 550

DiSEqC : 1.x

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Litewski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów : 10000

### AUDIO

Głośnik : 2x 8 W

<b>EKRAN</b>	<b>TRYB HOTELOWY</b>	<b>TUNER</b>
Wielkość (cm) : 119	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak	Tuner DVB-S : 1
Częstotliwość : 200 CMPR (Clear Motion Picture Rate)	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	Tuner DVB-C : 1
Format : 16:9	Funkcja klonowania USB : Tak	Tuner DVB-T : 1
Stosunek kontrastu : 1400:1	Opcja blokady dźwięku : Tak	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
Jasność : 350	Blokada menu : Tak	Demodulacja : QAM
Czas reakcji : 8	Wyłączenie teletekstu : Tak	Normy wideo : PAL, SECAM, NTSC
Kąt widzenia : 178°/178°	Blokada panelu kontrolnego : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
Przełączanie formatów : Matryca: 200 Hz z funkcją Clear Motion Picture Rate od TechniSat	Funkcja budzika : Tak	Zakres częstotliwości : 42 ... 862
Zoom : Tak	Timer wyłączenia : Tak	Zakres częstotliwości : 42 ... 1002
Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920x1080	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	Demodulacja : COFDM
Typ : Full HD eLED	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	<b>TUNER SATELITARNE</b>
Wielkość (cale) : 47		DVB-S2 : 8PSK - QPSK
		DVB-S : 1 ... 45
		Zakres częstotliwości : 950 ... 2150
		Impedancja wejściowa : 75
		DVB-S : QPSK
		<b>WYMIARY / WAGA</b>
		Szerokość urządzenia bez podstawy : 1085
		Głębokość urządzenia bez podstawy : 65
		Wysokość urządzenia bez podstawy : 650
		Waga bez podstawy : 15.7
		<b>ZASILANIE</b>
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>
		Kompletny telewizor TechniSmart, obrotowa, chromowana stopa, pilot z bateriami, kabel AV, instrukcja, karta gwarancyjna



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.