



DIGITRADIO 210 IR

Przenośne radio DAB+ / FM / Internetowe

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588109612	czarny/srebrny	0010/4961	676	478	23 x 11,5 x 5,3	29 x 12,5 x 6,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

DAB+ Digitalradio

Radio FM (z RDS i PLL)

Ponad 11 000 internetowych stacji radiowych, dobrze posortowanych i uporządkowanych

Pamięć ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla FM)

Wyświetlanie zegara i daty

Wyświetlacz LCD z podświetleniem i wyświetlaczem Matrix

Zintegrowana łączność Wi-Fi

Strumieniowe przesyłanie dźwięku przez UPnP

Zasilanie sieciowe i bateryjne

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Praca : 5

Tryb czuwania/gotowości : < 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- i 5-GHz)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Fiński, Portugalski

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 1,7

Typ : LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : DAB / UHF antena teleskopowa

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza : zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 210 IR, zasilacz, instrukcja